

# Multimetro digitale Tacklife DM02A

## Scheda tecnica

- **Tensione DC:** 200mv-200v  $\pm$  (0,5% rdg + 2dgt), 600v  $\pm$  (0,8% rdg + 2dgt).
- **Corrente DC:** 200 $\mu$ A-10A  $\pm$  (1,5% rdg + 3dgt).
- **Tensione AC:** 2v-200v  $\pm$  (0,9% rdg + 3dgt), 600v  $\pm$  (1,2% rdg + 3dgt).
- **Corrente AC:** 200 $\mu$ A-10A  $\pm$  (1,5% rdg + 4dgt).
- **Frequenza:** 200kHz  $\pm$  (1,5% rdg + 5dgt).
- **Resistenza:** 200 $\Omega$ -2M $\Omega$   $\pm$  (0,8% rdg + 2dgt), 20M $\Omega$   $\pm$  (1,0% rdg + 2dgt).
- **Test di continuit .**
- Indicatore di batteria scarica.
- **Rilevatore NCV incorporato:** per le misure di tensione senza contatto.
- Dimensioni: 16 x 11,2 x 4,2 cm.
- **In dotazione con lo strumento:** due cavi di misurazione, una batteria da 9 V, un cacciavite e il manuale d'uso.
- Categoria: CAT II 600V.
- **Spegnimento automatico dopo 15 minuti di inutilizzo.**